

Приложение №2
к Договору № _____
от «___» _____ г.

Однолинейная схема

1	Номер ячейки ВРУ		1	2	3	4	5	6
2	Тип ячеек	KLD-200						
3	Ном. ток сборки шин	630А						
4	Сборные шины	60x4(Al)						
5	Номин. напряжение	10кВ						
7	Номин. ток отключения	20кА						
8	Номин. ток терм. стойк.	20кА						
9	Средн. продолжит. тока при замыкании	3с						
10	Номин. ток электродинам. стойкости	50кА						
11	Сист. защ. по фаз.	РЗТ						
12	Схема главной цепи							
13	Номер схемы главной цепи	10.2	8.188-600	10.2	8.188-600	10.2	8.188-600	10.2
14	Функция ячейки	Линия	Тр-р	Линия+СР	Линия+СР	Тр-р	Линия	Линия
15	Ширина (глубина) ячейки, мм	770(900)	770(900)	770(900)	770(900)	770(900)	770(900)	770(900)
16	Выключатель	ВНА-П-10/630	ВВР-П-630	ВНА-Л-10/630	ВНА-П-10/630	ВВР-П-630	ВНА-Л-10/630	ВНА-Л-10/630
17	Управление выключателем	-	моторчик	-	-	моторчик	-	-
18	Шинный разъединитель	-	РВЗ-10/630 II	РВФЗ-10/630 II-I	РВФЗ-10/630 II-I	РВЗ-10/630 II	-	-
19	Линейный разъединитель	-	РВЗ-10/630 II	-	-	РВЗ-10/630 II	-	-
20	Тр-р	класс точности	-	0,5/10P	-	-	0,5/10P	-
21	тока	коэфф. трансформации	-	100/5	-	-	100/5	-
22		количество	-	2	-	-	2	-
23	Трансформатор напряжения		-	-	-	-	-	-
24	Трансформатор собственных нужд		-	-	-	-	-	-
25	Предохранитель: тип, ном. ток		-	-	-	-	-	-
26	Тр-р тока нулевой последовательности	тип	-	-	-	-	-	-
27		кол-во	-	-	-	-	-	-
28	Ограничители перенапряжений	ОПН	ОПН	-	-	ОПН	ОПН	-
29	Микропроцессорное реле	-	Автом-100	-	-	Автом-100	-	-
30	Счетчик эл. э.	-	-	-	-	-	-	-
31	Дуговая защита	-	-	-	-	-	-	-
32	Блок индикации напряжения	-	-	-	-	-	-	-
33	Мех. блок-каб. Гидромана	-	-	-	-	-	-	-
34	Источники бесперебойного питания	-	-	-	-	-	-	-
35	ЩУП	-	-	-	-	-	-	-
36	Прочее	УПКЗ-4	-	УПКЗ-4	УПКЗ-4	-	УПКЗ-4	-